

PRC727-4310/MF



- ✦ HF-Coax Überspannungsschutz 'Lambda 1/4'
- ✦ Frequenzbereich : 690-2700 MHz
- ✦ Anschlussart : 4.3-10
- ✦ Niedrige Einfügedämpfung
- ✦ I<sub>max</sub> = 40 kA
- ✦ Wartungsfrei
- ✦ Bi-direktional
- ✦ IP65



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Max. Frequenzbereich	f	690-2700 MHz
Einfügedämpfung		< 0.2 dB
Rückflussdämpfung		> 19 dB
Impedanz		50 ohms
VSWR		<1.25:1
max. Laststrom @25°C	IL	10 A
max. Ableitstoßstrom	I <sub>max</sub>	40 kA
max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol		
Schutzmodus		CM
Schutzmodi- common und/oder differential		
Schutzpegel- @ I <sub>n</sub> (8/20µs)	U <sub>p</sub>	< 30 V
D1 Blitzstoßstrom 2x 10/350 µs Impuls	I <sub>imp</sub>	25 kA
C2 Nennableitstoßstrom 10x 8/20 µs Impulse	I <sub>n</sub>	25 kA
Max. Übertragungsleistung @ f <sub>max</sub> .		997 W
Max. Übertragungsleistung @ f <sub>min</sub> .		1972 W
PIM 3rd order (2x20W)		< -160 dBc
DC Pass		No
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Technologie		Lambda 1/4
Anschlussart		4,3-10 männlich/weiblich (Eingang/Ausgang)
Montage auf		Bulkhead
Gehäusewerkstoff		Messing/Oberflächenbeschichtung Cu-Zn-Sn
Temperaturbereich	T <sub>u</sub>	-40/+85°C
Schutzart		IP65
Ausfallverhalten		Ohne
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Kontaktmaterial		Bronze/Oberfläche Au-Ag
Gewicht		0.212 kg
NORMEN		
Normkonform nach		IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497E
RoHS-Konformität		Ja
Artikel Nummer		
61900		