

GAMA SFD



- Fusibles específicos (SPD Fusing Disconnectors) para protección contra cortocircuitos de DPS de AC de Tipo 1
- Resistencia a la sobrecorriente: 12,5 o 25 kA @ 10/350 μ s
- Muy compacto
- Indicación de fusión del fusible
- Teleseñalización mediante portafusible

La gama SFD ha sido especialmente diseñada para combinarse con DPS de Tipo 1. Estos fusibles tan específicos son capaces de conducir grandes sobrecorrientes en dimensiones relativamente pequeñas para proteger DPS de Tipo 1 de graves fallos de circuito de corriente.

Para cumplir con la norma IEC61643-11, el DPS de CA debe protegerse contra fallos de cortocircuito: estos seccionadores-fusible específicos deben instalarse en la rama del DPS.

La gama SFD está equipada con un indicador de fusión que se utilizará dentro del portafusibles con función de teleseñalización.

Los seccionadores SFD deben utilizarse con portafusibles específicos que ofrecen:

- Capacidad de drenaje de corriente
- Función de teleseñalización
- Conmutación (útil con fines de mantenimiento)

Características

Referencia CITEL	SFD1-25	SFD1-13
Descripción	Fusibles específicos para DPS de AC de Tipo 1	
Tensión de funcionamiento máx.	Uc 500 Vac	500 Vac
Corriente de descarga máx. <i>1 x 8/20 μs</i>	I _{max} 150 kA	100 kA
Corriente de descarga nominal <i>15 x 8/20 μs</i>	I _n 80 kA	50 kA
Corriente de descarga máx. <i>soportado máx. 10/350μs por polo</i>	I _{imp} 25 kA	12.5 kA
Clasificación equivalente de AC	250 A	125 A
Tensión residual @ I _{imp}	U _p < 0.5 kV	< 0.4 kV
Capacidad de Interrupción	100 000 A	100 000 A
Seguridad		
Indicador de fusión	si	
Indicación de fusión remota	a través de portafusibles dedicado	
Características		
Formato	cilíndrico	cilíndrico
Dimensiones	22x58 mm	14x51 mm
Montaje	en portafusibles cilíndrico	
Temperatura de operación	-40/+85°C	
Class de protección	IP20	
Normas		
Conformidad	EN 61643-11 / IEC 61643-11 EN 60269-1/EN 60269-2/IEC60269-1/IEC60269-2	
Código artículo		
	39489	39466

CONJUNTO FUSIBLES SFD1-13 (14x51) + PORTAFUSIBLE

SFD1-13S-11*	64047	Conjunto para monofásica (L+N) + teleseñalización
SFD1-13S-20**	64051	Conjunto para monofásica (L+N) + teleseñalización
SFD1-13S-30	64052	Conjunto para Trifásica + teleseñalización
SFD1-13S-31*	64048	Conjunto para Trifásica+N + teleseñalización
SFD1-13S-40**	64053	Conjunto para Trifásica+N + teleseñalización

CONJUNTO FUSIBLES SFD1-25 (22x58) + PORTAFUSIBLE

SFD1-25S-11*	64049	Conjunto para monofásica (L+N) + teleseñalización
SFD1-25S-20**	64055	Conjunto para monofásica (L+N) + teleseñalización
SFD1-25S-30	64056	Conjunto para Trifásica + teleseñalización
SFD1-25S-31*	64058	Conjunto para Trifásica+N + teleseñalización
SFD1-25S-40**	64057	Conjunto para Trifásica+N + teleseñalización

*] la posición neutra está equipada con un elemento no fusible, para TT o TN systema
**] la posición neutra está equipada con un elemento fusible, para IT systema



Protection Kit

CONJUNTO DPS BT + FUSIBLES + PEINE DE CONEXIÓN

Protection KIT DAC1-13VGS-11-275	3024264047
Protection KIT DAC1-13VGS-30-275	3022364052
Protection KIT DAC1-13S-30-440	1042364052
Protection KIT DAC1-13VGS-31-275	3024464048
Protection KIT DAC1-13VGS-40-275	3022464053



CITEL